



سامانه‌های اعلام حریق هوشمند آدرس‌پذیر

ADDRESSABLE FIRE ALARM SYSTEMS

طراحی هوشمند | کنترل مطمئن | ایمنی پایدار

LIAMAN

دتکتور حرارتی آدرس‌پذیر

LI-A-HD-160



ویژگی‌های کلیدی

- دارای گواهی EN۵۴-۵
- دارای استاندارد ملی ۱۸۶۸۷-۵
- فناوری ریزپردازنده پیشرفته
- اتصال دوسیمه بدون پلارینه
- عنصر حرارتی با پاسخ سریع
- دارای نشانگر حالت وضعیت
- قابلیت کدگذاری به روش پروگرامر دستی

مشخصات فنی

مقدار	مشخصه
لوپ ۲۴ ولت (۱۸.۵-۲۶ ولت)	ولتاژ کاری
$\leq 0.3\text{mA}$	جریان آماده‌به‌کار
$\leq 0.8\text{mA}$	جریان آلارم
۱-۲۵۵ (کدنویسی الکترونیکی)	رنج آدرس
۱۰۰ × ۵۰ میلی‌متر (با پایه)	ابعاد
-10 تا +50 درجه سانتی‌گراد؛ رطوبت نسبی ۹۵٪	دمای کارکرد
IP۳۳	درجه حفاظت
سفید شیری	جنس و رنگ محفظه
کدگذاری الکترونیکی	روش کدگذاری
حدود ۱۱۰ g	وزن
۶۰ mm	فاصله سوراخ‌های نصب

جزئیات فنی و راهنمای نصب

۱. روی پایه دکتور دو یا چهار ترمینال وجود دارد و حلقه سیم‌کشی باید به ترتیب به این ترمینال‌ها متصل شود.
۲. پس از محکم کردن پایه، هد دکتور را روی پایه قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت چرخاند تا قفل شود.
۳. ترمینال ۳: سیم‌های منفی **AS** و **BS** متصل شوند.
۴. ترمینال ۱: سیم‌های مثبت و سیم‌های **BP** و **AP** متصل شوند.
۵. برای ترمینال‌های ۲ و ۴ مربوط به ریموت، سیم‌کشی به همین روش انجام شود.

مشخصات و ابعاد نصب

